4G LTE vadkamera Secutek SST-801LTE-LI - 16MP, IP65

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása





1) Menet az antenna csatlakoztatásához
2) Foto érzékelő
3) LED
4) 36 infravörös dióda
5) Reteszek
6) Kamera lencse
7) Középső PIR érzékelő
8) Oldalsó PIR érzékelők
9) Felvétel készítése
10) Kijelző
11) Navigációs gombok
12) Menü gomb
13) Felvételek lejátszása
14) OK gomb
15) Rés a micro SD kártyának
16) Micro USB csatlakozó
17) Rés a SIM kártyának
18) Üzemmód kapcsoló
19) Külső tápegység
20) Menet a tartóhoz
21) 5000mAh elem

2. Gyors kezdetek


1) Csavarozza az antennát
2) Helyezze be a SIM kártyát és a memória kártyát a készülékbe
3) A készülék bekapcsolásához csúsztassa a kapcsolót OFF állásból TEST állásba, majd ON állásba. (Ne csúsztassa a kapcsolót egyenesen OFF állásból ON állásba)
4) TEST (első módja a menübeállításnak). TEST módban, az OK gomb megnyomása után a képernyő kigyullad. A felhasználó a következő műveleteket hajthatja végre:
    a) A kamera ajánlott beállításai, az üzemmód tartalmazza a kamera, a videó és a rendszer beállításait
    b) Fénykép vagy videó készítése (nyomja meg a SHOT gombot)
    c) Pillanatkép vagy videó megtekintése (nyomja meg a REPLAY gombot)

Javasoljuk, hogy helyezze a kamerát 1-2 méterre a talaj fölé. Az összes beállítás befejezése után csúsztassa a kapcsolót ON állásba, és a készülék automatikus

üzemmódba kapcsol. A mozgásjelző kb. 5 másodpercig pirosan villog, majd a készülék elkezd működni. Amikor egy személy vagy állat belép a mozgásérzékelő területére, akkor a kamera azonnal videót vagy fényképet készít.

TIPP: A hőmérsékleti és mozgási zavarok által okozott hamis indítás elkerülése érdekében ne szerelje a készüléket napos helyre vagy alacsony ágak közelében.

3. A gombok jelentése



Menü: A beállítások megnyitásához nyomja meg a menü gombot
Replay: Nyomja meg ezt a gombot a lejátszási módba való lépéshez
Kamera: Nyomja meg a kamera gombot, hogy a készüléket kézi felvétel módba kapcsolja a videófelvétel készítéséhez.
Fényképezőgép: Nyomja meg a gombot, hogy a kamerát kézi felvétel módba kapcsolja a kép készítéséhez.
Shot: A beállított módtól függően nyomja meg a gombot videó vagy fénykép készítéséhez.

4. Beállítások

A vadkamera beállításait elérheti a **„Menü”** gomb megnyomásával.
A vadkamera 5 beállítási lapot tartalmaz. A felhasználó manuálisan szerkesztheti a fénykép, a videó és az általános beállításokat a adkamerában a vezérlőgombok segítségével. Az MMS és az SMTP beállításokat a mellékelt CD-n található „MMSCONFIG” szoftver segítségével kell elvégezni.

Fényképek beállításai



Fényképek	Almenü	Leírás
Felbontás	16MP, 12MP, 8MP	Fénykép felbontása
Sorozat	1/3/6/9	Készített képek száma
IOS	Auto, 100, 200, 400	Kamera expozíciós szintje
Késleltetés	1/5/10/30 másodperc/perc	Várakozás az utolsó fénykép elkészítését követően
Kamera ID	0-0-0	Kamera azonosítója

Videófelvételek beállítása



Videó	Almenü	Leírás
Felbontás	1080P, 720P, WVGA, VGA	Videófelvétel felbontása
Felvétel hossza	10s, 30s, 60s, 90s	Felvétel hossza
Hangfelvétel	ON,OFF	Bekapcsolva - kikapcsolva

Általános beállítások



Beállítások	Almenü	Leírás
Üzemmód	Fénykép, videó, fénykép és videó, időintervallum	Képek, videók, képek és videók készítése, rendszeres fényképezés
Nyelv	Angol, francia, német,…	Kamera nyelvei
Időintervallum	5/30/60 perc	Képek vagy videófelvételek készítése 5/30/60 percenként
TV mód	NTSC, PAL	TV lejátszás mód
Mozgásérzékelés	Magas / közepes / alacsony	Mozgásérzékelési érzékenység
Dátum és idő	2020/01/01 00/00/00	A dátum és az idő beállítása
Időzítés	-tól -ig	A vadkamera aktív idejének beállítása
Jelszó	Be / Ki	Vadkamera jelszavának beállítása
Formázás	Belső tároló / SD kártya	Törli az összes felvételt
Alapértelmezett beállítás	Megerősítés / Mégse	Eredeti beállítások visszaállítása
Változat	xxxxxxxxx	Megjeleníti a vadkamera szoftver verzióját

MMS beállítások



MMS	Almenü	Leírás
MMS ON/OFF	Be / Ki	MMS be- és kikapcsolása
Kép méret	Kicsi / normál / nagy	Kicsi < 100kB Normál < 150kB Nagy < 200kB
Ország	Állítsa be az MMSCONFIG-ben	Üzemeltető neve
Telefonszám	Állítsa be az MMSCONFIG-ben	MMS-címzett telefonszáma
E-mail	Állítsa be az MMSCONFIG-ben	MMS-címzett e-mail címe

SMTP beállítások




SMTP	Almenü	Leírás
SMTP ON/OFF	Be / Ki	Az SMTP küldés engedélyezése / letiltása
FTP ON/OFF	Be / Ki	Az FTP küldés engedélyezése / letiltása
Kép méret	Kicsi / normál / nagy	Kicsi < 100kB Normál < 200kB Nagy < eredeti nagyság
Ország	Állítsa be az MMSCONFIG-ben	Üzemeltető neve
E-mail	Állítsa be az MMSCONFIG-ben	Címzett e-mail címe

5. MMSCONFIG

A MMSCONFIG a vadkamera beállításaira szolgál PC-n keresztül. A program megtalálható a mellékelt CD-n az MMSCONFIG-4G sorozat mappában.


a) Nyissa meg a MMSCONFIG programot

- Az MMS beállításához kattintson duplán az MMS fülre, és válassza az MMS ON / OFF lehetőséget. Ezután töltse ki az üzemeltető adatait (lásd az alábbi táblázatot)



- A STMP beállításához kattintson az SMTP fülre, és válassza az SMTP ON / OFF lehetőséget. Ezután töltse ki a szükséges adatokat. Az APN az alkalmazott szolgáltatótól függően változhat - javasoljuk, hogy forduljon a szolgáltatóhoz, vagy keressen rá az interneten.
- Töltse ki az e-mail szerver szolgáltatót - ha még nem szerepel a listában, akkor újból meg kell keresse az SMTP szervert és a portot.

Gmail.com
Szerver: smtp.gmail.com
Port: 465
Username-Felhasználónév: töltse ki az e-mailt a képek küldéséhez (pl. vadkamera@gmail.com)
Password-Jelszó: töltse ki a kitöltött e-mailhez a megfelelő jelszót.
Megjegyzés: Fiókhoz való hozzáférés kevésbé biztonságos alkalmazásokon keresztül szükséges (https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps)



- Az FTP beállításához kattintson az FTP fülre, és válassza az FTP ON / OFF lehetőséget. Ezután töltse ki a szükséges adatokat. Az APN a használt szolgáltatótól függően eltérhet - javasoljuk, hogy tájékozódjon az üzemeltetőtől, vagy keressen rá az interneten.



Mentse el a beállításokat a **„Save”** gombbal - mentse a fájlt „Parameter.dat” néven, és helyezze be a vadkamera SD kártyájának gyökérmappájába. A paraméterek automatikusan beállítódnak, amikor a fotócsapda be lesz kapcsolva

6. MMS beállítások operátor szerint

T-mobile		
Country Set	Other	Ország
MMS Setup	ON	Bekapcsolás
	OFF	Kikapcsolás
	MMSC	http://mms
	APN	mms.t-mobile.cz
	Proxy	010.000.000.010
	Port	80
	User name	mms
	Password	mms
GPRS	APN	internet
	User name	Nem kitöltendő
	Password	Nem kitöltendő

Vodafone		
Country Set	Other	Ország
MMS Setup	ON	Bekapcsolás
	OFF	Kikapcsolás
	MMSC	http://mms/
	APN	mms
	Proxy	010.011.010.111
	Port	80
	User name Password	Nem kitöltendő Nem kitöltendő
GPRS	APN	internet
	User name Password	Nem kitöltendő Nem kitöltendő

Ezek az adatok Csehországban használatosak. A magyarországi adatokat kérje a szolgáltatójától. Ezek a táblázatok csak példaként szolgálnak.

7. Csatlakozás a PC-hez

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a mellékelt USB kábellel. Az eszköz cserélhető lemezként jelenik meg. Miután a számítógép cserélhető lemezként azonosította az eszközt, teljes mértékben kihasználhatja a külső lemez előnyeit, azaz fájlokat másolhat, megváltoztathat vagy fájlokat törölhet.

8. FAQ – gyakori kérdések

"Nem mentődnek a felvételek a kártyára"
Győződjön meg arról, hogy a kártya kapacitása 8 - 64 GB között van, más kapacitású kártyát nem támogat a készülék.

"A vadkamera nem kommunikál a behelyezett SIM kártyával"
Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya aktív (azaz hívható, ha behelyezte a telefonba), és hogy kikapcsolta-e a PIN-kódot.

"Nem kapok e-maileket"
Győződjön meg arról, hogy a helyes beállítások vannak-e az elküldött levelekhez, beleértve az SMTP szolgálót.



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.