PRO falon keresztüli lehallgató

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás

- Akkumulátor: 3,7V, lítium
- Üzemidő: 100 óra (teljesen feltöltött akkumulátor esetén)
- Frekvencia érzékelés: A (1200Hz), B (800Hz), C (200Hz), D (távoli hangok hallgatása rúdszondával, 100MHz)
- Érzékenység: -70db
- Maximális erőség: 20000x
- Falak melyeken használható: panel, tégla, vasbeton válaszfalak, fa válaszfalak, üveg válaszfalak (ablak)

Megjegyzés: Minél nagyobb a frekvencia annál magasabb a kiadott hang, minél kisebb a frekvencia annál mélyebb a hang.

2. Termék leírása

a) Vezérlő leírása

- DC – bemenet az eszköz töltéséhez
- FM – bemenet az FM antenna csatlakoztatásához
- MIC – bemenet a szonda vagy rúdszonda csatlakoztatásához
- REC – bemenet a felvevő eszköz csatlakoztatásához (például a mi VR-13 diktafonunk)
- EAR – bemenet a fejhallgató csatlakoztatásához
- A bal oldali tekerhető gombbal a hangfelvételek frekvenciáját állíthatja be A-D
- Jobb oldali tekerhető gombbal ki és be kapcsolhatja az eszközt valamint a hangerőt állíthatja

b) Vezérlő

- Töltse fel az eszközt a mellékelt USB kábel segítségével. A töltés ideje körülbelül 5 óra.
- A töltés után csatlakoztassa a fejhallgatót és a szondát a megfelelő bemenethez.
- A jobb forgatható gombbal kapcsolja be az eszközt, tekerje az óramutatóval megegyező irányba, a felvillan a fényjelzés.
- Óvatosan helyezze az érzékelőt a falra, majd állítsa be a megfelelő frekvenciát és hangerőséget. Amikor az érzékelőt a falhoz rögzíti a hangerőt a minimálisra állítsa, különben fentálla a halláskárosulás veszélye.
- Abban az esetbe, ha szeretné felvenni a helyiségben folytatott beszélgetést, akkor a REC bemenetbe csatlakoztassa a felvevőt.

- Ha szeretné ha az eszköz maximális érzékenységgel dolgozna és képes volna még távoli hangokat is rögzíteni, akkor csatlakoztassa az FM-antennát, rúdszondát a készülékhez. A bal tekerős gombon állítsa be a frekvenciát. Az érzékelő elhelyezésere az ideális például egy miniatűr furat vagy egy repedés a válaszfalon.

Figyelem:

- Az eszközt mindig kikapcsolt állapotban töltse.
- Nem érintse meg a fal felületét, ha az eszköz már a falra van erősítve. A hallás és az érzékelő károsodásának veszélye is fennáll.
- A lehallgatás minősége a fal vastagságától és minőségétől függ.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.