Digitális ajtókitekintő Secutek SSF-DD35

Használati útmutató



A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Részletes kézikönyv

1. A csomag tartalma

- Monitor
- Ajtókitekintő kamerával
- Szerelőcsavarok és alátét
- Micro USB tápkábel
- Használati útmutató

2. Az eszköz leírása



1 – Kijelző

2 – Reset gomb

3 – Tápcsatlakozó

4 – Balra gomb

5 – ON/OFF gomb


6 – Jobbra gomb

7 – Kamera lencséje

8 – A kamera és a monitor csatlakozója


3. Az eszköz telepítése

1. lépés – Az ajtó vastagságától függően válasszon ki egy megfelelő csavart, és csavarja be a kukucskáló lyukba.




2- 3. lépés – Helyezze be az ajtókitekintőt az ajtóba, és rögzítse a fémtartót a másik oldalon.

Nyomja át az FPC-kábelt a fémkonzolon. Húzza meg a csavart.



4. lépés – Töltse fel teljesen a készüléket a mikro USB-kábel segítségével.

5. lépés – Csatlakoztassa a kültéri egység FPC-jét a beltéri egység csatlakozójához a megfelelő irányban. Csúsztassa a kijelzőt a fémtartóra.



Az ajtókitekintő felszerelése után az "ON/OFF" gomb megnyomásával bekapcsol a belső kijelző, és láthatja, hogy mi történik az ajtó előtt.

4. Eszköz vezérlése

a) Bekapcsolás/kikapcsolás: Nyomja meg hosszan a "ON/OFF" gombot, és a belső kijelző kigyullad.

b) Fényképek készítése: Amikor a monitor készenléti üzemmódban fut, nyomja meg röviden az **"ON/OFF"** gombot, a készülék fényképet készít. A fénykép a belső memóriában kerül tárolásra.

c) Fotók megtekintése: Készenléti üzemmódban nyomja meg röviden a **"Jobb"** vagy a **"Bal"** gombot.

d) Fényképek törlése: Az összes bejegyzés törléséhez nyomja meg a **"Bal"** gombot 3 másodpercig. Egyetlen fénykép törléséhez nyomja meg a **"Jobb"** gombot 3 másodpercig a fényképek megtekintése közben,

e) Automatikus kikapcsolás: Készenléti üzemmódban nyomja meg a **"Jobb"** gombot 3 másodpercig, és válassza a 15s/25s/off opciót.



5. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően.
A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével. A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat beleegyezése szükséges.