GSM lehallgatás N9

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Készülék üzembe helyezése

- Nyissa le a készülék hátulját, majd helyezze be a SIM kártyát kikapcsolt PIN kóddal (a PIN kódot kikapcsolását a telefonja használati útmutatójában találja meg), a LED fényjelzés párszor felvillan, és ahogy elalszik az a eszköz készen áll a használatra.

- Elég felhívni a SIM kártyát, és néhány másodperc múlva körülbelül 10m körzetben hallani fogja a környezetét.

2. Vezérlőszám beállítása

- Ha be szeretné állítani a telefonszámot, amire az eszköz hívni fog hang érzékelés esetén. Hívja fel az eszközt és amint fogadja a hívást az eszköz szakítsa meg a hívást. Az eszköz automatikusan elmenti a telefonszámot. Erre a telefon számra fog hívni ha 4m-es körzetben hangosabb hangot hall mint 45db.

3. Visszahívás aktiválása/deaktiválása

Figyelmeztetés: Az eszköz nagyon érzékeny hangérzékelő szenzorral rendelkezik, emiatt az érzékelő aktiválja a visszahívást szinte teljes csendben is. Ebből az okból az következik, hogy ez a funkció lényegében felesleges.

- A visszahívást a SIM kártyára küldött 1111 text aktiválja. A deaktiváláshoz 0000 küldjön.

4. Készülék működési frekvenciái

- 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

5. Készenléti üzemmód

- Aktivált visszahívás esetén → 1-2 nap

- Deaktivált visszahívás esetén → 3 nap

6. Fontos figyelmeztetések

- Miután az akkumulátor teljesen lemerül a töltés akár 3 percet is igénybe vehet, melyet a mellékelt USB kábel segítségével vigyen véghez.

- Az akkumulátor optimális működése érdekében először töltse 8 órán keresztül az akkumulátort majd teljesen merítse le. Ezt a folyamatot ismételje meg 3x. Ezt követően a készüléket elegendő 3 órán keresztül tölteni.

- A töltéshez használja a mellékelt adaptert +-5V 300-500MA paraméterekkel
- Ne feledje, hogy a mobiljel erősége nagyban befolyásolja a lehallgatás minőségét.
- Ha nem tudja felhívni a készüléket, távolítsa el, majd helyezze vissza a SIM kártyát, vagy töltse fel a készüléket.
- Ha a visszahívás nem működik, (az utasítások aktiválása után) vegye ki majd újra helyezze vissza a SIM kártyát

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.