100%-ban vezeték nélküli napelemes kamera riasztóval Secutek SLL-C390S

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



LED fényjelzések

Kék LED villog	Konfigurálásra vár	
Piros LED villog	Csatlakozás a WiFi-hez	Ha a LED több mind 2 percig villog, és nem sikerült csatlakozni a WiFi-hez, akkor nyomja meg a reset gombot, majd ellenőrizze a WiFi jel erősségét
Nem világít a LED	Normál működés	

2. Gyors kezdetek

1) Nyissa fel a kamera hátlapját, és töltse a micro USB-C kábel segítségével, legalább 30 percig
2) Töltse le telefonjába a App Store-ról vagy a Google Play-ról az ingyenes **„Doby”** alkalmazás. Vagy olvassa be a mellékelt QR kódot,
3) Nyissa meg az alkalmazást és regisztráljon,
4) A kamera hozzáadásához kattintson a **„+”** gombra,
5) Válassza a **„Camera”** lehetőséget,
6) A következő menüből válassza ki újra az első **„Camera”** elemet,
7) A kamera bekapcsolásához csúsztassa a csúszkát **ON** állásba,
8) Ellenőrizze, hogy a kék LED villog-e (ha nem, tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a reset gombot és várjon), majd kattintson a **"Yes"** lehetőségre,
9) Várjon, amíg új eszköz megtalálható (DOG-XXXXXX néven) majd kattintson rá,
10) Válassza ki azt a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatni szeretné a kamerát, és adja meg a megfelelőt jelszót,
11) Ezután lépjen be a telefon WiFi-beállításaira, és csatlakozzon a WiFi-hez **DOG-XXXXXX** (ez a kamera WiFi-je), **jelszó 11111111**,
12) 12. Menjen vissza az alkalmazáshoz, kattintson a **„Next”** gombra, és várja meg, amíg a kamera csatlakozik az otthoni WiFi-hez.


3. Készülék telepítése

a) Telefonja segítségével ellenőrizze a WiFi jel erősségét azon a helyen ahova szeretné elhelyezni a kamerát,



b) Kapcsolja be a kamerát,
c) Amíg a kék LED villog, nyomja meg a WiFi gombot 3-5 másodpercig. Telefonjára töltse le a mobilalkalmazást,
d) Telepítse a napelemet,
e) Telepítse a kamera konzolját, majd helyezze a kamerát a helyére.

- **<u>Napelemek telepítése</u>**



a) Helyezze a tartót a kívánt helyre, majd csavarozza a falhoz a mellékelt csavarokkal,
b) Helyezze a napelemeket a tartóra
c) Csatlakoztassa a kamera tápegységét, majd irányítsa a napelemeket arra a helyre, ahol a legmegfelelőbb a napfény.

4. Csatlakozás az alkalmazáshoz

a) Töltse le telefonjába a App Store-ról vagy a Google Play-ról az ingyenes **„Doby”** alkalmazás. Vagy olvassa be a mellékelt QR kódot,
b) Nyissa meg az alkalmazást és regisztráljon,



c) Válassza az új készülék hozzáadásának lehetőségét és válassza ki a kamerát – egy kültéri kamerát (camera outdoor version),






d) Válassza a WiFi-n keresztüli csatlakoztatást (WiFi connection). Nyissa meg telefonján a WiFi beállításokat és válassza ki a WiFi-t DOG-00… névvel (Jelszó: 11111111),






e) Várjon amíg az eszköz csatlakozik,





f) Most nézheti az élő közvetítést, fényképeket készíthet vagy kommunikálhat a másik féllel.




5. Alkalmazás

- **Fő menü**



- **Mozgásérzékelés beállítása (védelem)**



A készített képek automatikusan a telefon képtárába mentődnek.

6. Specifikációk

Kamera méretei	74x63x112mm
Napelem méretei	154x144x40mm
Kamera tömege	260g
Napelem tömege	480g
Vízállóság	IP55
Akkumulátor	6400mAh
Lencse	2,8mm / 120°
Támogatott operációs rendszerek	Android / IOS



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.